Отвертка VDE TBI с TX профил, изцяло изолирана

621VDETBI



Профили


1000V IEC 60900 · Premium Hard

Стандарти

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Параметри на продукта


- стебло: premium hard хромванадиева стомана, изцяло закалено
- почернен връх
- дръжка: ергономична
- трикомпонентна
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018




		C	L	
616454	TX 10	60	140	35
616455	TX 15	80	180	37
616456	TX 20	80	180	43
616457	TX 25	80	180	63
616458	TX 27	100	210	76
616459	TX 30	100	210	98

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .


Употреба (снимки)




Голяма площ на захващане за по-голям въртящ момент.



Ергономичен дизайн на дръжката=защита на вашата ръка



По-голяма повърхност на контакт с ръката=по-голяма сила



Съвети за безопасност

● Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.

● Използвайте тънка отвертка за тесни пространства,където не можете да ползвате обикновена.

● Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.

● Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж.По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.

● Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене.Можете да използвате гаечен ключ,но само при отвертките,които имат шестограм под дръжката,който е предназначен точно за тази цел.

● Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.

● Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.

● Не използвайте обикновена отвертка , за да проверите заряда на батерия или

● Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.

● Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.

● VDE инструментите,които се състоят от няколко части, трябва да бъдат сглобени правилно преди употреба.

● При работа с VDE инструменти избягвайте контакт с вода.

дали дадена верига е под напрежение.

● Не използвайте инструменти, които показват признаци на износване и имат видим втори слой пластмаса.

Често задавани въпроси

Изолираните (VDE) инструменти считат ли се за лични предпазни средства (ЛПС)?
Съгласно разпоредбите на ЕС, VDE инструментите не се считат за ЛПС.

Изолираните инструменти VDE само в серийно производство ли се изпробват?
Тестът за високо напрежение (при 10kV) се извършва изцяло на всеки инструмент. Други тестове се извършват в съответствие със стандарта EN60900.